



MOTEURS RADIOS RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES MÉCANIQUES À COMMANDE DE SECOURS



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Indice de Protection	Mode de Contrôle	Référence Article Moteur
AM45-30/17-ME	45	30	17	200	0,89	AC230V	IP44	RF	000081
AM45-50/12-ME	45	50	12	250	1,089	AC230V	IP44	RF	000082
AM60-60/12-ME	60	60	12	368	1,6	AC230V	IP44	RF	000106
AM60-80/12-ME	60	80	12	400	1,7	AC230V	IP44	RF	000107
AM60-100/12-ME	60	100	12	420	1,85	AC230V	IP44	RF	AR00360
AM60-120/9-ME	60	120	9	396	1,75	AC230V	IP44	RF	000109
AM60-140/9-ME	60	140	9	420	1,85	AC230V	IP44	RF	000110

R.F = Radio Fréquence 433.92 MHz.


Fins de courses mécaniques
de haute précision.

Manoeuvre de secours avec
rapport de déduction de 15:01.

Structure de freinage
brevetée haut et bas.

Émetteur porte-clés
AC116-04

Sécurité antigel.


Compatible* avec la
domotique TUYA
(433.92 MHz).

Box domotique
AC520


*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

