

MOTEURS RADIOS RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES MÉCANIQUES

POUR VOLET ROULANT, STORE INTÉRIEUR
OU PORTE DE GARAGE



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection	Mode de Contrôle	Référence Article
AM35-6/28-E	35	6	28	115	AC 230V	0,49	IP44	RF	000205
AM35-10/17-E	35	10	17	115	AC 230 V	0,49	IP44	RF	000287
AM45-10/17-E	45	10	17	115	AC 230 V	0,49	IP44	RF	000235
AM45-15/17-E	45	15	17	135	AC 230 V	0,6	IP44	RF	000253
AM45-20/17-E	45	20	17	170	AC 230 V	0,7	IP44	RF	000304
AM45-30/17-E	45	30	17	200	AC 230 V	0,9	IP44	RF	000258
AM45-50/12-E	45	50	12	250	AC 230 V	1,1	IP44	RF	AR00153
AM60-80/12-E	60	80	12	400	AC 230 V	1,7	IP44	RF	000263
AM60-100/12-E	60	100	12	420	AC 230 V	1,85	IP44	RF	000264
AM60-120/9-E	60	120	9	396	AC 230 V	1,75	IP44	RF	000299
AM60-140/9-E	60	140	9	420	AC 230 V	1,85	IP44	RF	000300

Radio Fréquence 433.92 MHz.



Fins de courses mécaniques
de haute précision.



Moteur ultra silencieux inférieur
à 40 dB.



Sécurité antigel.



Compatible* avec la
domotique TUYA(433.92 MHz)

Certifié **Norme Française.**



Disponible en version
débouchable ou non.



Tête clipsable moulée sur
les diamètres 45 mm, et
convertisseur de tête
clipsable disponible pour les
diamètre 35 mm.



Une flexibilité maximale : rallonges
disponibles de 2,5 à 20 mètres pour
nos moteurs à câble débouchable.



*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et
l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

