

MOTEURS AM24 POUR STORE VENITIENS

AVEC ARBRE SIMPLE OU DOUBLE



	MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Indice de protection (IP Class)	Mode de contrôle	Référence article
Autonome Radio	AM24-0.6/34-ES-I	24	0,6	34	1,2	7,4V	IP44	RF	000340
	AM24-0.8/34-ES-II	24	0,8	34	1,2	7,4V	IP44	RF	Sur demande
R.F = Radio Fréquence 433.92 MHz.									
Basse tension Radio	AM24-0.6/34-EL-I	24	0,6	34	0,5	DC 24V	IP44	RF	000054
	AM24-1/34-EL-II	24	1	34	0,5	DC 24V	IP44	RF	000055
R.F = Radio Fréquence 433.92 MHz.									
Basse tension Filaire	AM24-0.6/34-I	24	0,6	34	0,65	DC 24V	IP44	Inverseur	Sur demande
	AM24-0.8/34-II	24	0,8	34	0,65	DC 24V	IP44	Inverseur	Sur demande




Caractéristiques de conception **brevetées** pour un moteur **ultra silencieux** avec accostage haut et bas en douceur.



Détecteur intégré permettant de **détecter les écarts potentiels de fins de courses** pour les réajuster.

Protection contre les surcharges.



Fonctionnement **silencieux** inférieur à **40dB**.



Configuration à fins de courses **électroniques** ou **mécaniques**.



Batterie AC704 pour AM24.

Compatible avec les versions autonomes.



Chargeur
Entrée AC100-240V
Sortie 8.4V.

