


MOTEURS AM25 AUTONOMES ET CONNECTÉS

POUR STORE INTÉRIEUR




MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Mode de contrôle	Courant nominal (A)	Capacité batterie Lion (mAh)	Indice de protection	Référence Article
AM25-1/30-ES-E	25	1	30	8,8	DC 5V	RF	0,9	2600	IP44	000059
AM25-1/30-ES-EZ	25	1	30	8,8	DC 5V	 zigbee	0,9	2600	IP44	AR00273
AM25-1/30-ES-E-MT	25	1	30	8,8	DC 5V	 matter	0,9	2600	IP44	AR01093
AM25-1.8/25-ES-E	25	1,8	25	13,3	DC 5V	RF	0,9	2600	IP44	Sur demande
AM25-1.8/25-ES-EZ	25	1,8	25	13,3	DC 5V	 zigbee	0,9	2600	IP44	Sur demande
AM25-1.8/25-ES-E-MT	25	1,8	25	13,3	DC 5V	 matter	0,9	2600	IP44	Sur demande

R.F = Radio Fréquence 433.92 MHz.


Port de charge **USB-C**
intégré à la tête moteur.

Longue autonomie de
batterie. Uniquement **une**
recharge* annuelle
nécessaire.

Caractéristiques de
conception **brevetés** pour
un moteur **ultra silencieux**
avec accostage haut et bas
en douceur.

Version **ZigBee** ou **Matter**
gérable depuis mobile ou
tablette, et compatible
avec les **assistants vocaux**
du quotidien.

Compatible avec la recharge
via notre chargeur magnétique.

Bouton ON/OFF **intégré** à la
tête moteur pour éteindre
le moteur en cas
d'inactivité du moteur .

Port de charge intégré
à la tête moteur.

*Au titre d'un cycle quotidien. Un cycle = Une montée et une descente.

