

MOTEURS AM55 POUR STORE EXTÉRIEUR

BRISE SOLEIL ORIENTABLE



	MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Indice de protection	Mode de contrôle	Référence Article (Moteur)
Radio basse tension	AM55-6/26-EL-HV-E	55	6	26	80	0,36	100 ~ 240	IP54	RF	AR00400
	AM55-10/26-EL-HV-E	55	10	26	120	0,55	100 ~ 240	IP54	RF	AR00401
Filaire basse tension	AM55-6/26-EL-HV	55	6	26	80	0,36	100 ~ 240	IP54	Inverseur	AR00398
	AM55-10/26-EL-HV	55	10	26	120	0,55	100 ~ 240	IP54	Inverseur	AR00399
Radio AC230V	AM55-6/35-EL	55	6	35	80	0,36	230	IP54	RF	000056
	AM55-10/35-EL	55	10	35	120	0,55	230	IP54	RF	AR00270



**Frein breveté intégré pour un
usage silencieux**



Bouton d'arrêt d'urgence intégré.



**Accostage progressif haut et bas
pour un usage silencieux.**

Détection et arrêt sur obstacle
pour une **protection** de
l'installation et des biens.



Configuration des fins de courses
semi-automatique ou mécanique.



Associé à notre récepteur
intégrant la prise Hirschman.



Télécommande AC152-06,
offrant un réglage précis de
l'inclinaison des lames grâce à
sa molette de contrôle.

